POWERBOOZT 12V 2kW Onduleur Sinus Pur

Inverter / Omvormer | POWERBOOZT | PB-RHINO-2000-12-L



La technologie de sortie à onde sinusoïdale pure protège les appareils électroniques sensibles contre les interférences, fournissant 2 kW de puissance CA propre de 230 V à partir d'une source CC de 12 V. Cette unité s'intègre parfaitement dans les systèmes d'alimentation mobiles et hors réseau, garantissant que les équipements délicats fonctionnent en toute sécurité et efficacité.

Caractéristiques

- Fournit 2 kW de puissance AC à onde sinusoïdale pure à partir d'une source DC 12V, garantissant que l'électronique sensible fonctionne de manière sûre et efficace.
- Conçu pour des performances fiables dans les environnements mobiles et hors réseau tels que les caravanes, l'automobile et les applications marines.
- La technologie de sortie à onde sinusoïdale pure protège l'électronique délicate contre les dommages et les interférences, imitant la qualité de l'alimentation du réseau.

PUISSANCE CONTINUE	TENSION DE SORTIE NOMINALE	POIDS
2.000 W	**230 V**	**5 kg**

Spécifications Techniques

Input	
Tension d'Entrée Nominale	**12 V DC**

Power	
Puissance Continue	**2.000 W**

Output	
Tension de Sortie Nominale	**230 V AC**
Forme d'Onde	**PURE_SINE**

Spécifications Physiques	
Longueur	**442 mm**
Largeur	**220 mm**
Hauteur	**92 mm**
Poids	**5 kg**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 62109-1, EN 62109-2, EN 55011
Regulatory: CE

Identification du Produit

Code Article:	**PB-RHINO-2000-12-L**
EAN/Barcode:	**8720165614066**
Code Fabricant:	**PB-RHINO-2000-12-L**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.