# LEOCH -BIKE 6V 11Ah Starterbatterie

Battery / Accu | LEOCH | 6N11A-1B




6V 11Ah Kapazität liefert zuverlässige Startleistung für Motorrad-Zündsysteme und gewährleistet sofortiges Anlassen des Motors. Speziell für Motorradanwendungen entwickelt, garantiert diese Batterie optimale Leistung und Passform für eine breite Palette von Motorrädern.

### Merkmale

- Zuverlässige 11Ah Kapazität und 6V Ausgangsleistung gewährleisten eine sichere Startleistung für Motorräder.
- Speziell für Motorradanwendungen entwickelt, garantiert optimale Leistung und Passform.
- Fortschrittliche Blei-Säure-Technologie bietet eine lange Lebensdauer und konstante Stromlieferung.
- Kompakte Abmessungen (122 × 62 × 131 mm) und ein Gewicht von 2,1 kg ermöglichen eine einfache Installation in engen Motorradbereichen.

| NENNSPANNUNG | NENNKAPAZITäT (C20) | GEWICHT | BEFESTIGUNGSTYP |
|---|---|---|---|
| **6 V** | **11 Ah** | **2,1 kg** | **B00** |

## Technische Spezifikationen

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Starterbatterie** |
| Chemie | **Blei-Säure** |

### Physikalische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Länge | **122 mm** |
| Breite | **62 mm** |
| Höhe | **131 mm** |
| Gewicht | **2,1 kg** |

### Elektrische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Nennspannung | **6 V** |
| Nennkapazität (C20) | **11 Ah** |

### Layout

| | |
|---|---|
| Poltyp | **B** |
| Polposition | **Diagonaal** |
| Befestigungstyp | **B00** |

### Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Produktidentifikation

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **6N11A-1B** |
| Herstellercode: | **6N11A-1B** |
| Model: | **LEOCH-BIKE** |


*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*