# LEOCH -BIKE 12V 12Ah Starterbatterie

Battery / Accu | LEOCH | EBX14AH-BS



Ohne zuverlässigen Motorstart ist die Betriebskontinuität unmöglich – die 210 CCA-Leistung liefert die hohe Startkraft, die für sofortige Zündung bei unterschiedlichen Temperaturen unerlässlich ist. Diese speziell für Motorradanwendungen entwickelte Blei-Säure-Batterie liefert zuverlässige Energie für Zündung und Zubehör.

### Merkmale

- Liefert 210A Kaltstartstrom (CCA), was zuverlässige Motorstarts bei verschiedenen Temperaturen und Bedingungen gewährleistet.
- Speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorrädern, liefert sie zuverlässige Energie für Zündung und Zubehör.
- Nutzt bewährte Blei-Säure-Technologie für eine Balance aus Leistung, Langlebigkeit und Kosteneffizienz.
- Verfügt über eine Standard-Anschlusskonfiguration für einfache Installation und Kompatibilität mit den meisten Motorrad-Bordnetzen.

| NENNSPANNUNG | NENNKAPAZITäT (C20) | KäLTEPRüFSTROM (EN) | GEWICHT | BEFESTIGUNGSTYP |
|---|---|---|---|---|
| **12 V** | **12 Ah** | **210 A** | **4,5 kg** | **B00** |

## Technische Spezifikationen

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Starterbatterie** |
| Chemie | **Blei-Säure** |

### Physikalische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Länge | **136 mm** |
| Breite | **91 mm** |
| Höhe | **168 mm** |
| Gewicht | **4,5 kg** |

### Elektrische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Nennspannung | **12 V** |
| Nennkapazität (C20) | **12 Ah** |
| Kälteprüfstrom (EN) | **210 A** |

### Layout

| | |
|---|---|
| Poltyp | **A** |
| Polposition | **+L** |
| Befestigungstyp | **B00** |

### Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Produktidentifikation

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **EBX14AH-BS** |
| Herstellercode: | **EBX14AH-BS** |
| Model: | **LEOCH-BIKE** |



*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*