

POWERBOOZT 24V 4kW Reiner Sinus Wechselrichter

Inverter / Omvormer | POWERBOOZT | PB-RHINO-4000-12



Reine Sinuswellenintegrität verhindert Schäden an empfindlicher Elektronik und Geräten und gewährleistet einen stabilen Betrieb aus verschiedenen DC-Quellen. Dieser 4000W Wechselrichter liefert netzkonforme Wechselstromleistung für Automobil-, Marine- und Schwerlastfahrzeuganwendungen.

Merkmale

- Liefert 4000W reine Sinusleistung, die eine sichere und stabile Funktion aller empfindlichen Elektronikgeräte und Haushaltsgeräte gewährleistet.
- Entwickelt für den vielseitigen Einsatz in Wohnmobilen, Autos, Booten und Schwerlastfahrzeugen, bietet zuverlässige Wechselstromversorgung, wo immer Sie sind.
- Reine Sinuswellentechnologie liefert sauberen Strom in Netzqualität und schützt empfindliche Geräte vor Beschädigung und sorgt für optimale Leistung.
- Gebaut mit robusten Komponenten, um den Vibrationen und Anforderungen mobiler und industrieller Umgebungen standzuhalten und eine zuverlässige Langzeitfunktion zu bieten.

DAUERLEISTUNG	NENNAUSGANGSSPANNUNG	GEWICHT
4.000 W	230 V	8,9 kg

Technische Spezifikationen

Input		Output	
Nenningangsspannung	24 V DC	Nennausgangsspannung	230 V AC
		Wellenform	PURE_SINE
Power		Physikalische Spezifikationen	
Dauerleistung	4.000 W	Länge	570 mm
		Breite	252 mm
		Höhe	103 mm
		Gewicht	8,9 kg

Regulatorische Konformität

CE Standards: EN 62109-1, EN 62109-2, EN 55011
Regulatory: CE

Produktidentifikation

Artikelnummer: **PB-RHINO-4000-12**
EAN/Barcode: **8720165614325**
Herstellercode: **PB-RHINO-4000-12**