

POWERBOOZT 24V Buck-Boost Wandler

DC-DC Converter | POWERBOOZT | Trc-IGN.12-24.25A



Die Zündungssteuerung verhindert eine Entladung, indem sie nur bei laufendem Fahrzeug aktiviert wird, wodurch empfindliche 24V-Geräte vor 10-17V Schwankungen geschützt werden. Dieser robuste DC-DC-Wandler sorgt für eine stabile 24V-Ausgabe für Automobil-, Wohnmobil-, Marine- und Schwerlastanwendungen.

Merkmale

- Gewährleistet eine stabile 24V-Stromversorgung für empfindliche 24V-Geräte, schützt diese vor Spannungsschwankungen in 12V-Systemen und ermöglicht fortschrittliche Fahrzeugelektronik.
- Speziell entwickelt für den robusten Einsatz in Automotive-, Camper-, Marine- und Schwerlastumgebungen, garantiert zuverlässige Leistung unter wechselnden Bedingungen.
- Verfügt über eine Zündungssteuerung für intelligentes Energiemanagement, das sich automatisch einschaltet, wenn das Fahrzeug läuft, um die Batterie zu schonen und Entladung zu verhindern.

NENNEINGANGSSPANNUNG	AUSGANGSSPANNUNG	MAX AUSGANGSSTROM	AUSGANGSLEISTUNG	GEWICHT
12 V	24 V	25 A	600 W	2,3 kg

Technische Spezifikationen

Input		Output	
Nenningangsspannung	12 V	Ausgangsspannung	24 V
Min Eingangsspannung	10 V	Max Ausgangsstrom	25 A
Max Eingangsspannung	17 V	Ausgangsleistung	600 W
Physikalische Spezifikationen			
Gewicht	2,3 kg		

Regulatorische Konformität

CE Standards: EN 55032, EN 55035, E-Mark (automotive)
Regulatory: CE

Produktidentifikation

Artikelnummer: **Trc-IGN.12-24.25A**
EAN/Barcode: **8720618147097**
Herstellercode: **Trc-IGN.12-24.25A**