

## POWERBOOZT 35V Convertisseur Isolé

DC-DC Converter | POWERBOOZT | PB-MDCI360-B24



Le fonctionnement continu dans des environnements exigeants nécessite une alimentation électrique stable, maintenue par une isolation galvanique qui sépare efficacement les circuits d'entrée et de sortie. Ce convertisseur assure une sortie 24V constante à partir d'une source DC fluctuante de 20-35V, protégeant les équipements sensibles dans les applications automobiles, poids lourds et marines.

### Caractéristiques

- Fournit une sortie stable de 24V à partir d'une entrée DC fluctuante de 20-35V, garantissant une alimentation constante pour les équipements 24V sensibles.
- Conçu pour des applications critiques dans les environnements automobiles, poids lourds, marins et de camping-cars où la fiabilité de l'alimentation et la sécurité électrique sont primordiales.
- Dispose d'une isolation galvanique pour séparer efficacement les circuits d'entrée et de sortie, protégeant les appareils connectés contre les différences de tension et les boucles de masse.

TENSION D'ENTRÉE NOMINALE

**20 V**

TENSION DE SORTIE

**24 V**

PUISSANCE DE SORTIE

**360 W**

POIDS

**1,4 kg**

### Spécifications Techniques

#### Input

Tension d'Entrée Nominale	<b>20 V</b>
Tension d'Entrée Min	<b>20 V</b>
Tension d'Entrée Max	<b>35 V</b>

#### Spécifications Physiques

Poids	<b>1,4 kg</b>
-------	---------------

#### Output

Tension de Sortie	<b>24 V</b>
Puissance de Sortie	<b>360 W</b>

### Conformité Réglementaire



Standards: EN 55032, EN 55035, E-Mark (automotive)  
Regulatory: CE

### Identification du Produit

Code Article: **PB-MDCI360-B24**  
EAN/Barcode: **8719325860993**  
Code Fabricant: **PB-MDCI360-B24**